

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gno@nt-rt.ru || www.gossen-metrawatt.nt-rt.ru

Прецизионный цифровой мультиметр-регистратор данных МЕТРАНИТ 30М



- TRMS мультиметр высокой точности
- Разрешение: 6½ разряда, 1.200.000 цифр
- Инфракрасный интерфейс для связи с ПК
- Измерение напряжения 120мВ - 600В (DC)
- Измерения напряжения TRMS AC+DC, частотный диапазон 16Гц - 100кГц
- Измерение тока (120мкА -120мА), сопротивления (120Ом - 12МОм), частоты (0.01Гц - 100кГц), температуры (Pt100/1000, термопары J, K), прозвон цепи, испытание P-N
- Регистрация минимальных/максимальных измеренных значений
- Встроенная память 128кбайт для регистрации измеренных данных (период регистрации от 0.1с до 10 мин.)
- Автоматический выбор диапазонов измерения, автоматическое отключение мультиметра
- Аналоговая шкала

Гарантия: 12 месяцев

Госреестр РФ: 41496-09

Серия мультиметров МЕТРАНИТ	30М
Измерение постоянного напряжения, В DC	0.1мкВ...600В
Внутренняя погрешность, В DC	±0.003% + 3
Измерение переменного напряжения, В AC	1мкВ...600В
Внутренняя погрешность, В AC	±0.08% + 5
Измерения напряжения, В TRMS	AC+DC
Измерение постоянного тока, А DC	100пА...120мА
Внутренняя погрешность, А DC	±0.02% + 5
Измерение переменного тока, А AC	1нА...120мА
Внутренняя погрешность, А AC	±0.1% + 5
Измерения тока, А TRMS	AC+DC
Измерение сопротивления	0.1МОм...12МОм
Внутренняя погрешность, сопротивление	±0.005% + 5
4-проводное измерение сопротивления	0.1МОм...30Ом
Измерение сопротивления изоляции	-

Измерение емкости	-
Внутренняя погрешность, емкость	-
Измерение температуры, Pt100/1000	-
Измерение с помощью термопар (тип)	-270...+1372°C (К)
Измерение целостности цепи	+
Проверка диодов	5.1 В
Измерение частоты	0.01Гц...100кГц
Измерение относительного уровня (дБ)	-
Регистрация Мин/Макс. значений	+
Сохранение результатов измерений	128кБ (30000)
Аналоговая шкала, 35/36 делений	+
Цифровая индикация (разрядность/цифры)	6 1/2 = 1200000d
Подсветка дисплея	+
Измерений в секунду (аналог/цифра)	0 / 1
Ширина полосы пропускания	10 кГц
Инфракрасный интерфейс (IR)	+
Система автоматической блокировки (ABS)	-
Измерительная категория	CAT III / 1000В CAT IV / 600В
Вес (с батареями)	350 гр.
Габариты (Ш x В x Г), мм	84 x 195 x 35
Опция ПО	METRAWin10

Комплект поставки:

- Мультиметр МЕТРАНИТ 30М
- Комплект измерительных кабелей KS17-2
- Резиновый защитный кожух
- Батарея 1.5В тип АА (2 шт.)
- Сертификат калибровки DAkkS
- Инструкция по эксплуатации

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gno@nt-rt.ru || www.gossen-metrawatt.nt-rt.ru