

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [gno@nt-rt.ru](mailto:gno@nt-rt.ru) || [www.gossen-metrawatt.nt-rt.ru](http://www.gossen-metrawatt.nt-rt.ru)

## Прецизионный цифровой мультиметр METRANIT ULTRA

Напряжение VDC, VAC/DC, VAC, ток ADC, AAC, сопротивление, частота, емкость, температура (TC/RTD), диод и тест целостности цепи, Переключаемый 1 кГц фильтр нижних частот VAC;



**Гарантия: 12 месяцев**

- Точность: разрешение 310.000 цифр, основная погрешность 0,02%, ширина полосы пропускания 100кГц;
- Дисплей: тройной высококонтрастный дисплей с подсветкой;
- Измерение тока: от 1 нА до 10 А (DC) и 10 нА до 10 А (AC / AC + DC) TRMS (полоса пропускания: от 15 Гц до 10 кГц);
- Измерение напряжения: от 1 мкВ до 600 В (DC) и 10 мкВ до 600 В (AC / AC + DC) TRMS (полоса пропускания: 15 Гц до 100 кГц);
- Сопротивление: от 1 МОм до 30 МОм, 0,001 Гц до 1 МГц;
- Емкость: от 1 пФ до 3 мФ;
- Температура: °C / °F, термопары Pt 100, Pt 1000, тип K, от -270 до +1372 °C;
- ИК интерфейс для ПК (ПО MetraWin 10)
- Интерфейс Bluetooth (Вариант В): дистанционное управление прибора через встроенный интерфейс Bluetooth, прямое подключение к ПК через Bluetooth;
- Приложение для смартфона или планшетного ПК: Android-приложение для Bluetooth, бесплатное приложение для онлайн-просмотра и записи измерений, приложение для считывания данных из памяти (опционально);
- Индикация лог-файлов: Таблица измеренных значений или графически;
- Экспорт данных в CSV, совместимо с MS EXCEL;
- Пересылка по электронной почте, Dropbox и т.д.;
- Мониторинг измеренных величин;
- Сигнализация через SMS или E-MAIL;
- Память: 2Мб для 300.000 измерений, встроенный регистратор, частота дискретизации: от 10 мс до 9 часов, измерение мин-макс значений;
- Индикация измерений: аналоговая, цифровая, графическая;
- Автоматический выбор диапазона;
- Сертификат калибровки DAkkS в комплекте поставки;
- CAT IV @ 300 В или CAT III @ 600 В соответствии с МЭК 61010-1;
- Блок питания (опционально).